

Produktinformation

97 49 05

Crimpeinsatz

Für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite)

- Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite) 0,5 - 6,0 mm²
- Anwendung: für unisolierte, offene Flachsteckverbinder > Crimpnest 1: 0,5 - 1,0mm² - Steckerbreite 4,8 und 6,3mm > Crimpnest 2: 1,5 - 2,5mm² - Steckerbreite 4,8 und 6,3mm > Crimpnest 3: 4,0 - 6,0mm² - Steckerbreite 4,8 und 6,3mm
- Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 95 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang
- Nicht geeignet für spezielle Kontaktserien von z.B. Tyco Electronics, Molex u.s.w



Allgemein

Artikel-Nr.	97 49 05
EAN	4003773030867
Gewicht	46 g
Abmessungen	50 x 10 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute



Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite)
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 — 6 mm ²
Anzahl der Nester	3
AWG	20 — 10

Zubehör

97 49 95	Positionierhilfe für 97 49 05 / 97 52 05 / 97 52 35,
----------	--

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten